

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 октября 2004 года № 1131

Правила и условия об энергоснабжении потребителей, имеющих аварийную броню

Настоящие Правила определяют порядок обеспечения электрической энергией организаций хозяйственной инфраструктуры Республики Казахстан, отключение которых представляет опасность для жизни людей или влечет за собой катастрофические или экономические последствия и устанавливает порядок оплаты за ее поставку.

1. Понятия, используемые в настоящих Правилах

Объекты непрерывного энергоснабжения (далее - ОНЭ) - объекты хозяйственной инфраструктуры, в силу технологических причин нуждающиеся в непрерывном энергоснабжении, отключение которых может привести к гибели людей, нарушению работы объектов жизнеобеспечения, катастрофическим экологическим, социальным или экономическим последствиям.

Аварийная броня - минимально необходимая электрическая мощность, подача которой на объект непрерывного энергоснабжения сохраняет функционирование важных для него устройств и предотвращает нарушение работы объектов жизнеобеспечения, а также катастрофические экологические, социальные или экономические последствия или гибель людей.

ОНЭ республиканского значения - объекты непрерывного энергоснабжения государственной формы собственности, поставка электроэнергии которым в размерах аварийной брони осуществляется за счет средств республиканского бюджета, в пределах сумм, предназначенных на расходы по потреблению электроэнергии для этих объектов.

ОНЭ местного значения - объекты непрерывного энергоснабжения государственной формы собственности, перечень которых утверждается акимами областей, городов Астаны и Алматы.

Особый режим работы объектов электроэнергетики - вынужденный режим, вводимый при крупных технологических нарушениях на объектах электроэнергетики.

2. Объекты, обеспечивающие аварийной бронью

1. В перечень объектов непрерывного энергоснабжения, для которых определяется величина аварийной брони, включаются:

- объекты, обеспечивающие безопасность государства;
- теле-радиокоммуникации;
- предприятия водоснабжения, канализации и теплоснабжения;
- лечебные учреждения;

объекты, обеспечивающие противопожарную безопасность, содержание которых предусмотрено бюджетом.

2. Для каждого объекта, включенного в перечень ОНЭ, энергоснабжающей и/или энергопередающей организациями совместно с представителем ОНЭ составляется акт аварийной брони в соответствии с инструкцией о порядке составления акта аварийной и

технологической брони энергоснабжения, утвержденной уполномоченным органом, в которой указывается величина аварийной брони и схема питания объекта.

Акт аварийной брони направляется в уполномоченный орган (местный исполнительный орган). Акт аварийной брони является обязательным приложением к договору на энергоснабжение и/или договору на передачу электроэнергии.

3. Уполномоченным органом (местным исполнительным органом) после получения актов аварийной брони определяется суммарная величина мощности, необходимая для покрытия аварийной брони, соответственно для каждого региона.

4. Перечни ОНЭ с указанием величин аварийной брони для каждого ОНЭ передаются системному оператору.

3. Порядок поставки электроэнергии для ОНЭ

5. Поставка электрической энергии в объеме, необходимом для нормального функционирования каждого ОНЭ, осуществляется энергоснабжающей и/или энергопредающей организацией на основе двухстороннего договора, заключаемого в установленном порядке.

При заключении договора:

ОНЭ, являющийся государственным учреждением, представляет письменное подтверждение областного финансового управления о средствах, предусмотренных в бюджете на расходы данного учреждения по потреблению электроэнергии;

ОНЭ, являющийся государственным предприятием или иной организацией, представляет энергоснабжающей и/или энергопредающей организации банковскую гарантию, оформленную в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Письменное подтверждение областного финансового управления и банковская гарантия являются неотъемлемой частью договоров на энергоснабжение и передачу электроэнергии.

6. При неуплате ОНЭ счетов энергоснабжающей и/или энергопредающей организаций за поставленную электроэнергию энергоснабжающая и/или энергопредающая организация вправе ограничить поставку ОНЭ электроэнергии до уровня аварийной брони, предупредив об этом организацию, имеющую в своем составе ОНЭ, не менее чем за 14 суток.

7. При возникновении чрезвычайных ситуаций (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия) исполнение договорных обязательств на поставку электроэнергии ОНЭ энергоснабжающей и/или энергопредающей организацией может быть приостановлено по решению Правительства Республики Казахстан. В этих случаях распределение электроэнергии будет осуществляться по его указанию, которое является обязательным для всех энергоснабжающих и/или энергопредающих организаций.

8. Поставка электроэнергии для ОНЭ при особом режиме работы объектов электроэнергетики должен осуществляться по разработанным энергопредающими организациями схемам, обеспечивающим подачу для ОНЭ региона количества электроэнергии, необходимой для покрытия аварийной брони.

4. Порядок расчетов по поставкам электроэнергии для ОНЭ

9. Расчеты с энергоснабжающей организацией за электроэнергию, поставляемую по договорам для ОНЭ, входящих в утвержденный перечень неотключаемых объектов, производятся на основе двухстороннего договора, заключаемого в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Расчеты за потребляемую и/или передаваемую на покрытие аварийной брони ОНЭ электроэнергию в период особого режима работы объектов электроэнергетики производятся с фактическим поставщиком электроэнергии.

11. При наступлении обстоятельств ограничения энергоснабжения ОНЭ до уровня аварийной брони расчеты за потребленную и/или переданную электроэнергию по аварийной брони осуществляются:

для государственных учреждений за счет бюджетных средств, предусмотренных в расходах на потребление электрической энергии;

для государственных предприятий и иных организаций в рамках заключенных договоров и банковской гарантии.